CAT.2000D

nichicon
すぐに、期待以上のこと。CanDo!

パワーエレクトロニクス用フィルムコンデンサ

小形・軽量・高信頼性品



ニチコン株式会社

全製造事業所で
国際品質保証規格認定を
取得

ISO

International Organization
for Standardization
（国際標準化機構）

環境マネジメントシステム規格
「ISO 14001」を全製造事業所で
取得しています。

ISO 9001認証取得事業所

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
アルミニウム電解コンデンサ	長野工場	JMI-0007	1991年　9月
	ニチコン大野（株）		
	ニチコン岩手（株）		
	ニチコン福井（株）		
	NICHICON (MALAYSIA) SDN. BHD.	AR 4005	2006年　5月
	NICHICON ELECTRONICS (WUXI) CO., LTD.	15/03Q0572R00 更新 15/06Q5817R10	2003年　6月 更新 2006年　7月
	FPCAP ELECTRONICS（SUZHOU) CO., LTD.	15/09Q0429R00	2009年　9月

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
アルミニウム電解コンデンサ用電極箔	穂高工場	JMI-0007	1991年　9月
	大町工場		
	富田工場		

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
タンタル電解コンデンサ	ニチコンタンタル（株）	JMI-0007	1991年　9月
	ニチコン福井（株）		
	NICHICON ELECTRONICS (TIANJIN) CO., LTD.	173738	2005年　5月

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
プラスチックフィルムコンデンサ	ニチコン草津（株）	JMI-0007	1991年　9月

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
機能モジュール、正特性サーミスタ	ニチコン亀岡（株）	JMI-0007	1991年　9月

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
スイッチング電源	電源センター	JMI-0007	1991年　9月
	ニチコンワカサ（株）		
	NICHICON ELECTRONICS （WUXI） CO., LTD.	15/03Q0572R00 更新 15/06Q5817R10	2003年　6月 更新 2006年　7月

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
各種変圧器、リアクトル	（株）西島電機製作所	00-245	2000年11月

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
各種コンデンサならびに機器類の販売	ニチコン株式会社 本社 関連事業所 東日本営業本部（1）東京支店・東北営業所・ 北関東営業所・長野営業所 （2）名古屋支店 西日本営業本部・岡山営業所・福岡営業所	JMI-0007	1991年　9月

ISO/TS16949

ISO/TS 16949（自動車業界の国際規格）認証取得事業所

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
アルミニウム電解コンデンサ	長野工場	JQA-AU0013	2004年　1月
	ニチコン大野（株）	JQA-AU0031	2004年　4月
	ニチコン岩手（株）	JQA-AU0037	2004年　5月
	NICHICON (MALAYSIA) SDN. BHD.	AR 3641	2005年　5月
	ニチコン福井（株）	JQA-AU0216	2010年　2月
	NICHICON ELECTRONICS (WUXI) CO., LTD.	仮認証中	

	事　業　所	登録証番号	登　録　日
タンタル電解コンデンサ	ニチコンタンタル（株）	JQA-AU0018	2004年　3月

パワーエレクトロニクス用フイルムコンデンサ

nichicon

工場の電力変換装置用

電気自動車の駆動装置用

直流送電システム

新幹線の駆動電力変換装置用



産業用ロボットの制御電源用

適用変換素子
・サイリスタ

適用変換素子
・IGBT
・GTO

適用変換素子
・IGBT

フィルタ用コンデンサ

スナバ用コンデンサ

乾式スナバ用コンデンサ

ご使用上の注意事項

このカタログ記載製品の仕様・寸法は製品改良などのため、予告なく変更する場合がありますので、ご注文の際は当社の最新の図面・仕様書などをご要求いただき、それらに基づきご購入、ご使用くださるようお願いします。
なお、RoHS対応品につきましては、当社までご相談ください。

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくために、据付け、運転、保守点検の前に取扱説明書とその他の附属書類をよくお読みの上、正しくご使用ください。
特に下記の危険、注意に関する事項は取扱いを誤った場合に危険な状態が起こりえて、場合によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので、取扱説明書の関連項目をよくお読みの上、厳守いただくようお願いします。

⚠ 危　険

●感電の恐れがあります。充電部に接近しないでください。また、触れないでください。
●火災、けがの恐れがあります。適切な保護装置を設けてください。
●感電、けがの恐れがあります。点検時には必ず検電器で放電確認後主回路端子を接地短絡してください。
●感電、けがの恐れがあります。故障時は直ちに運転を停止し検電器で放電確認後主回路端子を接地短絡してください。

⚠ 注　意

●据付け、運転、保守点検の前に必ず取扱説明書をよく読んでその指示に従ってください。
●けが、火災の恐れがあります。異常なケース変形を発見したら直ちに回路より開放してください。
●けが、火災の恐れがあります。保安装置、保護接点、ヒューズが動作した場合は再投入しないでください。
●感電の恐れがあります。充電中は注水しないでください。
●本製品は産業廃棄物として処分してください。

パワーエレクトロニクス用フィルムコンデンサご使用上のご注意

本資料は、油入又は乾式パワーエレクトロニクス用フィルムコンデンサを対象として、ご使用時の一般的な注意について取りまとめたものです。
コンデンサのご使用前に納入仕様書とともによくお読みの上、安全に正しくご使用ください。

1．安全上のご注意 … 感電、けが、火災の恐れがあります。

1）コンデンサは、万一内部素子の絶縁破壊を生じた場合、素子の分解ガスが発生し、このエネルギーによりごくまれには、コンデンサが破壊し、発煙発火に至る場合があります。
内部保護装置（保安機能付タイプを含む）を備えていないコンデンサについては、回路上、又は取付環境面でのご配慮をお願いします。
又、外部保護装置付属のコンデンサについては、正しく結線の上ご使用ください。
2）充電部に接近・接触しないでください。
アース端子付きのコンデンサは、必ず適正な接地をしてください。
点検の際は、必ず放電確認後、充電端子を接地短絡してください。
3）故障時は、直ちに運転を停止し放電確認後、端子を接地短絡してください。
異常なケース変形・絶縁油の漏れを発見の際、あるいは異臭に気づいた場合は、直ちに回路より開放してください。
保護装置・ヒューズが動作した場合は、再投入しないでください。

2．その他ご注意

1）使用環境及び取付環境を確認の上、コンデンサの納入仕様書（図面）に規定した定格性能の範囲内でご使用ください。
使用温度・使用電圧・使用電流は、コンデンサの寿命短縮原因となりますので規格範囲内（納入図・仕様書記載）でご使用ください。
2）据付け・取り扱いについて
ボルト・ナット・ネジによる締付けは、トルクレンチ等を使用し規定トルク値にて締付けてください。
ピン端子等のはんだ付接続は、350℃、3秒以内で行い、溶けたはんだやはんだコテをリード線以外の本体に接触させないようにしてください。
コンデンサ端子又は、取り付け足に過度の力（曲げ・引張り等）が加わった状態で取り付け固定しないでください。
3）保管について
保管場所は、屋内で−10～+40℃の範囲内で、かつ相対湿度75%以内を標準とします。
尚、直射日光・腐蝕性ガスのある雰囲気中での保管はしないでください。
4）寿命について
パワーエレクトロニクス用フィルムコンデンサの寿命は、特に指定の無い限り、通常定格範囲内でのご使用において、10～20年を設計目標寿命としております。
したがって設備全体としての信頼度を高める為には、一応10年を目処として交換頂くことをお奨めします。
5）廃棄について
コンデンサを廃棄する場合は、産業廃棄物として処分してください。

本記載内容に関するお問い合わせは、最寄りの弊社支店・営業所迄お願いいたします。

パワーエレクトロニクス用フィルムコンデンサー覧表

用　途	シリーズ	定格電圧範囲	静電容量範囲（μF）	周囲温度（℃）	形　状	頁
フィルタ用	**EU**（SHタイプ）	750～3300VDC	150～3100	−25～＋70		6
	EF（SHタイプ）	1000～3300VDC	1000～6000	−25～＋60		8
	EM（SHタイプ）	250～1200VDC（220～250VAC）	0.5～50	−25～＋70		9
スナバ用	**EM**（SHタイプ）	500～2500VDC（400～1000VAC）	0.5～8	−25～＋70		13
平滑用 充放電用	**EF**（SHタイプ）	5～26kVDC	210～4600	−10～＋40		15
	EB（SHタイプ）	1900～2400VDC	150～250	−10～＋40		18
	EU（SHタイプ）	1000～4000VDC	80～1300	−10～＋40		19

上記用途および定格以外も製作しますのでご用命ください。

インバータの基本回路とパワーエレクトロニクス用フィルムコンデンサ使用例

■基本回路



■使用例

記号	用　途	印加波形	働　き	備　考
C1	雑防用コンデンサ		電源にのってくるノイズや雷等のサージ電圧を吸収すること及びインバータ側の歪みを電源に返さない目的で使用	弊社カタログ(CAT.1000)をご参照ください
C2	フィルタ用コンデンサ		商用電源を直流電源に変換する回路に使用されるもので、直流電圧を平滑にしたり、高周波のリプル電流を吸収する目的で使用	フィルタ用EMシリーズをご参照ください
C3	スナバ用コンデンサ		直流電圧を交流電圧に変換するときに生ずるサージ電圧を吸収抑制してスイッチング素子を保護する目的で使用	スナバ用EMシリーズをご参照ください
C4	ACフィルタ用コンデンサ		交流に変換された波形上にリプル電圧が重畳されているので、これを除去する目的で使用	

品番コード体系

■EU・EF・EBシリーズ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
品種	シリーズ名	定格電圧			定格容量			単位区分	※カタログ上の仮記号		

電圧例（V）	記号
1000	102
5000	502
10000	103
50000	503
100000	104

容量例（μF）	記号
0.25	R25
0.1	0R1
1	010
10	100
200	201
1000	102

名　称	記号
直流　μF品	D
直流 ブロック μF品	E
直流　pF品	H
交流　pF品	P

第1および第2数字は定格値の有効数字
第3数字は有効数字に続くゼロの数を表す。
又、小数点はRで表す。
但し、有効数字3桁以下は切り捨てる。

※実製品の場合は下記となります。

10	11	12	13	14	15

（標準品の場合）周波数　モデル区分　仕様改訂区分

（非標準品の場合）非標準品の場合は図面番号を表す。

■EMシリーズ（但し産業機器用コンデンサ(特殊用途例)は個別に記載の品番コード体系(例)による）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
品種	シリーズ名	定格電圧			定格容量			単位区分				製品モデル区分記号	ケースサイズ記号	

電圧例（V）	記号
200	201
250	251
300	301
350	351

容量例（μF）	記号
0.5	0R5
2.5	2R5
5	050
10	100

第1および第2数字は定格値の有効数字、
第3数字は有効数字に続くゼロの数を表す。
又、小数点はRで表す。
但し、有効数字3けた以下は切り捨てる。

ケース形状	記号
取付足付	A
取付足無	N

（標準ケース：A）

端子形状	記号
4㎜ネジ2ヶ	B
5㎜ネジ1ヶ	U

（標準端子：U）

名　称	記号
直流　μF品	D
交流　μF品	S

収容素子	記号
単　品	0
複合品	1

DCフィルタ用コンデンサ SHタイプ、保安機構付 乾式
EUシリーズ

大幅な軽量化（オイルコンデンサEFシリーズ比約50%）を図った
乾式タイプです。

■特長

- オイルレスコンデンサです。
- 保安機構付乾式樹脂モールドタイプで、誘電体にポリプロピレンフィルムを使用、高周波特性に優れています。
- 超軽量（オイルコンデンサEFシリーズ比約50%）
- メンテナンスフリー（長寿命・高信頼性）
- 耐環境性（耐湿性、熱衝撃性）に優れています。

■用途

- 各種産業機器インバータ平滑回路用
- 電気自動車用
- 車両用、圧延器用、モータ制御用、電力変換装置用

■仕様

項目		性能
周囲温度		−25℃～+70℃
静電容量許容差		±10%（at 20℃）
耐電圧	端子相互間	定格電圧 × 1.5VDC（at 10秒間、20℃）
	端子一括ケース間	定格電圧 × $\frac{2}{\sqrt{2}}$ + 1000VAC（at 10秒間、20℃）
絶縁抵抗	端子一括ケース間	1000MΩ以上（at 1000VDC、20℃）
損失率		0.15%以下（at 60Hz、20℃）
準拠規格		JEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）

その他、規格はJEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）に準拠します。

※上記仕様を超えるご使用時は、お問い合わせください。

■使用回路例



DCフィルタ用コンデンサ SHタイプ、保安機構付 乾式
EUシリーズ

■定格寸法表 750V～3300Vクラス用

定格電圧 (VDC)	静電容量 (μF)	品　番	実効電流 max.(Arms)	寸　法	概略質量 (kg)
750	3100	EU751312DYU1	150	図1	6.5
1200	2000	EU122202DYU1	140		
1650	1000	EU162102DYU1	120		
2400	300	EU242301DYU1	100		
3300	150	EU332151DYU1	70		

上記仕様は一例です。詳細についてはお問い合わせください。

■寸法図



図1

コンデンサ集合用に使用可能な4−φ7穴付も製作できます。

■特性

● 静電容量 − 温度特性



● 損失 − 温度特性



DCフィルタ用コンデンサ SHタイプ、保安機構付

EFシリーズ



高周波耐用、安全性の向上を図った各種電力変換装置用DCフィルタ用コンデンサです。
大幅な小形軽量化（当社従来品比　体積55%　質量60%）により、取り付けスペースの縮小、取り付け工数の削減ならびにメンテナンスの簡略化が可能となり、装置の小形化、合理化に寄与します。

■特長

- 保安機構付です。
- 誘電体にポリプロピレンフィルムを使用、高周波特性に優れています。
- 蒸着仕様はヒーリング性が良好であるため、絶縁抵抗が安定しており、直列使用時においても各素子が均一に電圧分担されます。

車両用、圧延機用、モーター制御用等、電力変換装置用
各種パワエレ・インバータ機器用

■仕様

項目		性能
周囲温度		−25℃～+60℃
静電容量許容差		±10%（at 20℃）
耐電圧	端子相互間	定格電圧 × 1.5VDC（at 10秒間、20℃）
	端子一括ケース間	定格電圧 × $\frac{2}{\sqrt{2}}$ + 1000VAC（at 10秒間、20℃）
絶縁抵抗	端子一括ケース間	1000MΩ以上（at 1000VDC、20℃）
損失率		0.15%以下（at 60Hz、20℃）
密閉性		75℃恒温槽中ほぼ一定温度になるまで加熱して油漏れしません
準拠規格		JEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）

その他、規格はJEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）に準拠します。※上記仕様を超えるご使用時は、お問い合わせください。

■定格寸法表（1000V、2000V、3300Vクラスの例）

定格電圧（VDC）	静電容量（μF）	品番	寸法（mm）						概略質量（kg）
			A	B	C	D	E	J	
1000	1000 + 1000	EF102202EXQ1	360	120	300	335	70	300	15
	2000 + 2000	EF102402EXQ1			440				23
	3000 + 3000	EF102602EXQ1	590		410	555	95	500	31
2000	1000	EF202102DXQ1	360	120	390	335	70	300	21
	2000	EF202202DXQ1	590		440	555	95	500	34
3300	1000	EF332102DXQ1	490	120	590	455	95	400	38

上記仕様は一例です。詳細についてはお問い合わせください。

■寸法図



フィルタ用コンデンサ
EMシリーズ



■特長

- 小形軽量の乾式フィルムコンデンサでメンテナンスフリーの長寿命品です。
- 高周波用に適した高リプル対応の低インダクタンス品です。
- 取付けに応じた端子形状で製作が可能で且つ取付け方向に制限が無く収容性に優れています。

■用途例

- 高周波電源の平滑・フィルタ用

■仕様

項目		性能
設置場所		屋内用
周囲温度		−25℃～+70℃
静電容量許容差		±10%（at 20℃）
耐電圧	端子相互間	直流定格電圧 × 1.5VDC（at 10秒間、20℃）
	端子一括ケース間	直流定格電圧 × $\frac{2}{\sqrt{2}}$ + 1000(最低2000)VAC（at 10秒間、20℃）
絶縁抵抗	端子一括ケース間	1000MΩ以上（at 500VDC、20℃）
損失率		0.15%以下（at 1kHz、20℃）
準拠規格		JEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）

その他、規格はJEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）に準拠します。※上記仕様を超えるご使用時は、お問い合わせください。

■定格寸法表

定格電圧 VDC（VAC）	静電容量（μF）	品番	寸法（mm）			電流値（Ap/4μs）		図（※1）
			A	B	C	Ie	Ip	
250（220）	20	EM251200D0UACHN	48	24	38	14	400	2
	30	EM251300D0UACHW	58	26	40	16	400	3
	40	EM251400D0UACHP	58	30	44	18	400	3
	50	EM251500D0UACHS	58	34	49	18	400	3
350（250）	20	EM351200D0UACHW	58	26	40	14	400	3
	25	EM351250D0UACHP	58	30	44	18	400	3
	35	EM351350D0UACHS	58	34	49	18	400	3
400（250）	20	EM401200D0UACHS	58	34	49	16	400	3

※1. 形状は、スナバ用EMシリーズ（14頁）をご参照ください。

※2. 上記以外の定格の場合は、お問い合わせください。

フィルタ用コンデンサ ダイオード内蔵品

EMシリーズ

■ダイオード内蔵コンデンサ

スナバ回路の配線インダクタンスの低減及び結線作業の省略を図るためリカバリーダイオードを内蔵したものです。

IGBT　1 個用

■形状

Ⓐタイプ



Ⓑタイプ



■内部結線

P タイプ



N タイプ



フィルタ用コンデンサ ダイオード内蔵品

EMシリーズ

■定格寸法表 600V／400V用

静電容量（μF）	品番	静電容量許容差（%）	適用IGBT（参考）		ダイオード			寸法（mm）			
			VCES	IC	V_{RM}（V）	I_O（A）	t_{rr}（ns）	A	B	C	G
1.0	EM601010○□231HN	±5	600V	150A	600	30	50	48	24	38	23
1.2	EM6011R2○□251HT			300A				48	29	39.5	25
1.2	EM6011R2○□291HT			300A				48	29	39.5	29
1.5	EM6011R5○□251HT			400A				48	29	39.5	25
1.5	EM6011R5○□291HT			400A				48	29	39.5	29
2.0	EM601020○□251HS			500A				59	34	49	25
2.0	EM601020○□291HS			500A				59	34	49	29
5.0	EM401050○□291HS		400V	300A				59	34	49	25

○内には製品形状、Ⓐ、Ⓑのいずれかが入ります。
□内には結線方式、Ⓟ、Ⓝのいずれかが入ります。

■定格寸法表 1200V用

静電容量（μF）	品番	静電容量許容差（%）	適用IGBT（参考）		ダイオード			寸法（mm）			
			VCES	IC	V_{RM}（V）	I_O（A）	t_{rr}（ns）	A	B	C	G
0.5	EM1220R5○□231HN	±5	1200V	150A	1200	25	60	48	24	38	23
1.0	EM122010○□251HQ			300A				70	30	37	25
1.0	EM122010○□291HQ			300A				70	30	37	29
1.5	EM1221R5○□251HQ			400A				70	30	37	25
1.5	EM1221R5○□291HQ			400A				70	30	37	29

○内には製品形状、Ⓐ、Ⓑのいずれかが入ります。
□内には結線方式、Ⓟ、Ⓝのいずれかが入ります。

EMシリーズ

■特性

● 静電容量 ― 温度特性



● 周波数 ― 静電容量特性



● 損失 ― 温度特性



● 周波数 ― ESR特性



● インピーダンス特性



スナバ用コンデンサ
EMシリーズ

■特長

- 小形・軽量の乾式フィルムコンデンサでメンテナンスフリーの長寿命品です。
- 高周波用に適した高リプル対応の低インダクタンス品です。
- 取付けに応じた端子形状で製作が可能、取付け方向に制限が無く収容性に優れています。

■用途例

- 高周波電源の半導体保護用

■仕様

項目		性能
設置場所		屋内用
周囲温度		−25℃～+70℃
静電容量許容差		±10%（at 20℃）
耐電圧	端子相互間	直流定格電圧 × 1.5VDC（at 10秒間、20℃）
	端子一括ケース間	直流定格電圧 × $\frac{2}{\sqrt{2}}$ + 1000(最低2000)VAC（at 10秒間、20℃）
絶縁抵抗	端子一括ケース間	1000MΩ以上（at 500VDC、20℃）
損失率		0.15%以下（at 1kHz、20℃）
準拠規格		JEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）

その他、規格はJEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）に準拠します。※上記仕様を超えるご使用時は、お問い合わせください。

■定格寸法表

定格電圧 VDC（VAC）	静電容量（μF）	品番	寸法（mm）			電流値（A）		図
			A	B	C	Ie	Ip	
500（400）	4.0	EM501040D0UA9HL	48	21.5	35	5	150	2
	5.0	EM501050D0UA9HN	48	24	38	5	200	2
	8.0	EM501080D0UA9HW	58	26	40	12	250	3
700（500）	1.5	EM7011R5D0UA9HF	37	21.5	35	5	250	1
	2.0	EM701020D0UA9HL	48	21.5	35	12	250	2
	2.5	EM7012R5D0UA9HN	48	24.5	38	15	300	2
	4.0	EM701040D0UA9HW	58	26	40	15	350	3
	5.0	EM701050D0UA9HP	58	30	44	18	450	3
800（600）	1.0	EM801010D0UA9HF	37	21.5	35	12	200	1
	1.5	EM8011R5D0UA9HL	48	21.5	35	12	200	2
	3.0	EM801030D0UA9HW	58	26	40	18	350	3
	4.0	EM801040D0UA9HP	58	30	44	18	450	3
	5.0	EM801050D0UA9HS	58	34	49	18	500	3

スナバ用コンデンサ

EMシリーズ

■定格寸法表

定格電圧 VDC（VAC）	静電容量（μF）	品番	寸法（mm）			電流値（A）		図
			A	B	C	Ie	Ip	
1000（700）	0.5	EM1020R5D0UA9HF	37	21.5	35	8	150	1
	1.5	EM1021R5D0UA9HW	58	26	40	10	200	3
	2.0	EM102020D0UA9HP	58	30	44	15	300	3
	2.5	EM1022R5D0UA9HS	58	34	49	18	350	3
	3.0	EM102030D0UA9HS	58	34	49	18	450	3
1200（800）	0.5	EM1220R5D0UA9HL	48	21.5	35	6	100	2
	1.0	EM122010D0UA9HW	58	26	40	10	200	3
	1.5	EM1221R5D0UA9HP	58	30	44	15	300	3
	1.8	EM1221R8D0UA9HS	58	34	49	18	350	3
	2.0	EM122020D0UA9HS	58	34	49	18	400	3
1500（900）	0.5	EM1520R5D0UA9HN	48	24	38	10	200	2
	0.7	EM1520R7D0UA9HW	58	26	40	10	200	3
	1.0	EM152010D0UA9HP	58	30	44	14	300	3
	1.3	EM1521R3D0UA9HS	58	34	49	18	400	3
2000（1000）	0.5	EM2020R5D0UA9HP	58	30	44	8	150	3
	0.8	EM2020R8D0UA9HS	58	34	49	14	300	3
2500	0.5	EM2520R5D0UACHS	58	34	49	10	250	3

■寸法図



端子の種類	M5ネジ	基板用	モジュール直付用
形　状			
備　考	• M5ネジ以外の径も特殊用として製作可能です。 例　φ5.5貫通穴，4mmネジ	• 線種は、φ1.0軟銅線，φ0.8鋼線が標準となります。 • ピッチ寸法はお問い合わせください。	• 端子ピッチ寸法はお問い合わせください。

平滑用・充放電用コンデンサ SHタイプ

EFシリーズ

■特長

- 小形、軽量です。
- 絶縁信頼性に優れています。
- 圧力異常検出スイッチ付です。

■用途例

- パルス強磁場発生装置
- 巨大ガラスレーザー励起用フラッシュランプ電源
- 電力用直流電圧平滑回路用（SVC、FC用※等）

※SVC（静止形無効電力補償装置）
FC（周波数変換装置）

■仕様

項目		性能
設置場所		屋内用
周囲温度		−10℃～+40℃
静電容量許容差		±10%（at 20℃）
耐電圧	端子相互間	定格電圧×1.1～1.5VDC（at 1分間、20℃）
	端子一括ケース間	定格電圧×1.4～2.0VDC（at 1分間、20℃）
絶縁抵抗	端子一括ケース間	5000MΩ以上（at 500VDC、20℃）
損失率		0.6%以下（at 60Hz、20℃）
密閉性		75℃恒温槽中ほぼ一定温度になるまで加熱して油漏れしません
準拠規格		JEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）

その他、規格はJEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）に準拠します。※上記仕様を超えるご使用時は、お問い合わせください。

コンデンサ素子分割電極構造



コンデンサ素子内結線図



平滑用・充放電用コンデンサ SHタイプ

EFシリーズ

■定格・性能一覧

項目	試験電圧（kVDC）	静電容量（μF）	品番	充放電用								平滑用	
				振動放電用				非振動放電用					
				設計寿命 2,000回		設計寿命 30,000回		設計寿命 30,000回		設計寿命 300,000回		設計寿命20年	
				定格電圧（kVDC）	充電エネルギー（kJ）	定格電圧（kVDC）	充電エネルギー（kJ）	定格電圧（kVDC）	充電エネルギー（kJ）	定格電圧（kVDC）	充電エネルギー（kJ）	定格電圧（kVDC）	充電エネルギー（kJ）
定格	5	4600	EF452462DXY2	4.5	46.6	3.5	28.2	4.0	36.8	3.5	28.2	2.5	14.4
	6	3300	EF552332DXY2	5.5	49.9	4.5	33.4	5.0	41.3	4.0	26.4	3.0	14.9
	7	2500	EF652252DXY2	6.5	52.8	5.0	31.3	6.0	45.0	4.5	25.3	3.5	15.3
	8	2000	EF752202DXY2	※ 7.5	56.3	6.0	36.0	7.0	49.0	5.5	30.3	4.0	16.0
	9	1600	EF802162DXY2	※ 8.0	51.2	6.5	33.8	7.5	45.0	6.0	28.8	4.5	16.2
	11	1200	EF103122DXY2	※10.0	60.0	8.0	38.4	9.0	48.6	7.0	29.4	5.5	18.2
	12	900	EF113901DXY2	※11.0	54.5	9.0	36.5	10.0	45.0	8.0	28.8	6.5	19.0
	14	700	EF133701DXY2	※13.0	59.2	11.0	42.4	12.0	50.4	9.5	31.6	7.5	19.7
	17	480	EF163481DXY2	※16.0	61.4	13.0	40.6	14.0	47.0	11.0	29.0	8.5	17.3
	21	350	EF203351DXY2	※20.0	70.0	16.0	44.8	※18.0	56.7	14.0	34.3	10.5	19.5
	24	270	EF213271DXY2	——	——	18.0	43.7	※21.0	59.5	16.0	34.6	12.0	19.4
	26	210	EF203211DXY2	——	——	20.0	42.0	——	——	18.0	34.0	13.0	17.7
性能	容量許容差：±10%　1分間（常温）			ピーク電流：Ip：60kA以下		ピーク電流：Ip：40kA以下		ピーク電流：Ip：40kA以下		ピーク電流：Ip：20kA以下		リプル電流：100A rms 以下 実効容量：5kvar以下	
				放電周波数：1kHz以下 電圧反転率：50%以下 頻　　度：1回以下／10分間 充電時間：2分以内 充電完了後の保持時間：1分以内				頻　　度：1回以下／10分間 充電時間：2分以内 充電完了後の保持時間：1分以内					

(注)1. ※印品は輸出貿易管理令に該当しますので、単品で輸出される場合、外国為替及び外国貿易法に基づく管理及び手続きが必要となります。
2. 品番は代表定格で表わしています。

平滑用・充放電用コンデンサ SHタイプ

EFシリーズ

■寸法図





内部結線図



端子部詳細図

締付トルク：30±6N・m
（300±60kgf・cm）



概略質量：205kg

圧力異常検出スイッチ接点

圧力異常上昇時動作
動 作 時：接点閉路
接点容量：AC 250V
DC 100V
5A以下

（注意）圧力異常検出スイッチは必ずご使用の上、異常時にはコンデンサを回路から切り離してください。

■特性

•静電容量 — 温度特性



•絶縁抵抗 — 温度特性



充放電用コンデンサ（高繰り返し装置用） SHタイプ

EBシリーズ

■特長

- 絶縁信頼性に優れています。
- 高電圧、大容量品の製作が可能です。

■用途例

- 加速器関連装置
- フラッシュランプ用電源など高繰り返し装置用

■仕様

項目		性能
設置場所		屋内用
周囲温度		−10℃～+40℃
静電容量許容差		±10%（at 20℃）
耐電圧	端子相互間	定格電圧×1.5VDC（at 1分間、20℃）
	端子一括ケース間	定格電圧×1.5VDC（at 1分間、20℃）但し端子の一端がケースアースされた製品は除く
絶縁抵抗	端子一括ケース間	5000MΩ以上（at 500VDC、20℃）但し端子の一端がケースアースされた製品は除く
損失率		0.6%以下（at 60Hz、20℃）
密閉性		75℃恒温槽中ほぼ一定温度になるまで加熱して油漏れしないこと
準拠規格		JEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）

その他、規格はJEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）に準拠します。※上記仕様を超えるご使用時は、お問い合わせください。
※下記の充放電条件は一例です。下記以外の条件については、お問い合わせください。

■定格寸法表

定格電圧（VDC）	静電容量（μF）	品番	Vp（V）	Ip（A）	t（μs）	T（sec）	寸法（mm）	
							C	K
1900	180	EB192181DX1	1900	450	700	0.5	192	167
	200	EB192201DX2	1900	650	800	0.5	207	182
2000	250	EB202251DX3	2000	550	500	0.5	287	262
2200	250	EB222251DX4	2200	650	500	0.5	327	302
2400	150	EB242151DX5	2400	400	500	0.5	217	192
	200	EB242201DX6	2400	650	700	0.5	277	252

■寸法図







内部結線図

端子締付トルク
M6…3±0.6N・m

充放電用コンデンサ SHタイプ、保安機構付 乾式

EUシリーズ



大幅な軽量化（オイルコンデンサEFシリーズ比約50%）を図った乾式タイプです。

■特長

- 保安機構付乾式樹脂モールドタイプの、オイルレスコンデンサです。
- 超軽量（オイルコンデンサEFシリーズ比約50%）
- メンテナンスフリー（長寿命・高信頼性）

■用途

- 電力用直流電圧平滑回路用（SVC、FC用※等）
  ※SVC（静止形無効電力補償装置）
  FC（周波数変換装置）
- フラッシュランプ電源用
- インパルス電圧発生装置用
- 遮断器用

■仕様

項目		性能
設置場所		屋内用
周囲温度		−10℃～+40℃
静電容量許容差		±10%（at 20℃）
耐電圧	端子相互間	定格電圧×1.5VDC（at 1分間、20℃）
	端子一括ケース間	定格電圧×1.5VDC（at 1分間、20℃）
絶縁抵抗	端子一括ケース間	5000MΩ以上（at 500VDC、20℃）
損失率		0.15%以下（at 60Hz、20℃）
準拠規格		JEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）

その他、規格はJEM1419（電力用半導体変換装置用コンデンサ）に準拠します。※上記仕様を超えるご使用時は、お問い合わせください。

※下記の充放電条件は一例です。下記以外の条件については、お問い合わせください。

■充放電回路条件



L：コンデンサを含む回路のインダクタンス
R：コンデンサを含む回路の抵抗
C：コンデンサの静電容量

1．非振動放電用

(1) 回路条件

$$R \geqq 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

(2) 放電波形



(3) 充放電条件
頻　　度：1回以下／10分間
充電時間：2分以内
充電完了後の保持時間：1分以内

2．振動放電用

(1) 回路条件

$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

(2) 放電波形



(3) 充放電条件
放電周波数：1kHz以下
電圧反転率：50%以下
頻　　度：1回以下／10分間
充電時間：2分以内
充電完了後の保持時間：1分以内

充放電用コンデンサ SHタイプ、保安機構付 乾式
EUシリーズ

■定格寸法表

定格電圧 (VDC)	静電容量 (μF)	品　　番	寸　　法	概略質量 (kg)
1000	1300	EU102132DYU2	図 1	6.5
2000	330	EU202331DYU2		
3000	140	EU302141DYU2		
4000	80	EU402800DYU2		

上記仕様は一例です。詳細についてはお問い合わせください。

■寸法図



図 1

コンデンサの仕様について

車両用、産業機器用コンデンサは，低圧進相コンデンサ（JIS C 4901）、電気機器用コンデンサ（JIS C 4908）と異なり、お客様の仕様書、図面又は電力用半導体変換装置用コンデンサ（JEM1419）に基づく個々のコンデンサ仕様性能になっています。従ってコンデンサの性能を損なうご使用を避けるためコンデンサの見積依頼を頂く場合、ご使用条件について最小限下記項目をご提示下さいますようお願いいたします。

1．使用環境条件

① 使用場所 … 屋内、屋外、又は屋内外兼用
②（注１）標高
③（注１）相対温度
④（注１）周囲温度及び年平均温度
⑤ 腐食性ガスの有無
　ある場合（　　）
（注１）特にご指定のない限りJEM1419に基づく標準仕様状態と致します。
⑥ その他（　　）

2．電気的使用条件（該当項目のみと致します）

① 相数 … 単相又は三相
　但し直流用途品は除く。
② 周波数
　但し直流用途品は除く。尚リプル分を含むものはリプル周波数
③ 静電容量及び容量許容差
④ 定格電圧
⑤ 使用電圧
⑥ 印加電圧波形 … パルス巾、ピーク電圧値
⑦ 過電圧使用 … 時間定格等
⑧ 定格実効電流
⑨ 印加電流波形 … パルス巾、ピーク電流値
⑩ 過電流使用 … 時間定格等
⑪ 含有高周波電流 … 周波数の各値
⑫ 試験条件 … 試験電圧　等
⑬ 内部インダクタンス指定の有無
　ある場合（　　）
⑭ 使用率 … 連続又は間欠（　　%）
⑮ コンデンサ並列使用台数
⑯ その他（　　）

3．構造的使用条件

① 取付方向
② ケース材料 … 鉄、非磁性又はその他（　　）
③ 使用時の振動の有無
　ある場合（振動条件　　）
④ その他（　　）

4．寿命について

① 期待寿命 … 年（　　h／日 ×　　日／年　　×　　年）
② 寿命判定 … 容量減少率　　%、信頼度　　%
（注２）保安機構付DCオイルコンデンサは、特に重要な項目となります。
③ 寿命計算温度

Memo

Memo

Memo

nichicon

すぐに、期待以上のこと。CanDo!

ニチコン株式会社 http://www.nichicon.co.jp/

本　　社／
京都市中京区烏丸通御池上る　〒604-0845
TEL.075-231-8461　FAX.075-256-4158

東日本営業本部東京支店／
東京都港区浜松町2丁目5番5号　〒105-0013
TEL.03-5473-5611　FAX.03-5473-5651

東日本営業本部　名古屋支店／
名古屋市中区錦2丁目4番3号　錦パークビル18階　〒460-0003
TEL.052-223-5581　FAX.052-220-1839

西日本営業本部／
京都市中京区烏丸通御池上る　〒604-0845
TEL.075-241-5370　FAX.075-231-8467

東北営業所／
福島県郡山市駅前2丁目10番16号　パシフィックシティ郡山6階　〒963-8002
TEL.024-927-1591　FAX.024-927-1593

北関東営業所／
埼玉県熊谷市弥生2丁目44番地 住友生命熊谷ビル6階　〒360-0044
TEL.048-599-1731　FAX.048-599-1736

長野営業所／
長野県安曇野市豊科4085番地　〒399-8205
TEL.0263-73-3658　FAX.0263-72-7140

岡山営業所／
岡山市北区桑田町18番28号　明治安田生命岡山桑田町ビル6階　〒700-0984
TEL.086-234-1527　FAX.086-234-1548

福岡営業所／
福岡市博多区博多駅前4丁目4番23号　第3岡部ビル4階　〒812-0011
TEL.092-474-5861　FAX.092-474-0143

NICHICON (AMERICA) CORP.
927 East State Parkway, Schaumburg, Illinois 60173, U.S.A.
TEL.1-847-843-7500　FAX.1-847-843-2798

NICHICON (AUSTRIA) GmbH
Am Concorde Business Park C2 Top, Nr.14
2320 Schwechat, Austria
TEL.43-1-706-7932　FAX.43-1-706-7933

- U.K.OFFICE
  Coliseum Business Centre, Riverside Way, Camberley,
  Surrey GU15　3YL, United Kingdom
  TEL.44-1276-685393　FAX.44-1276-686531

NICHICON (HONG KONG) LTD.
Unit 308, Harbour Centre Tower 1, 1 Hok Cheung Street,
Hunghom, Kowloon, Hong Kong
TEL.852-2363 4331　FAX.852-2764 1867

NICHICON (SINGAPORE) PTE. LTD.
238A Thomson Road, #12-01/02
Novena Square, Singapore 307684
TEL.65-64815641　FAX.65-64816485

NICHICON (THAILAND) CO., LTD.
Empire Tower 15th Floor, Unit 1506, Tower 3,
195 South Sathorn Road, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
TEL.66-2-670-0150　FAX.66-2-670-0153

NICHICON (TAIWAN) CO., LTD.
16F-12, No.6, Sec.4, Hsin-Yi Rd., Taipei, Taiwan
TEL.886-2-2708-0200　FAX.886-2-2708-0959

NICHICON ELECTRONICS TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
Room 1406-1408, Orient International Plaza (Part C)
85 Lou Shan Guan Road, Shanghai 200336, China
TEL.86-21-6278-7658　FAX.86-21-6278-7657

NICHICON ELECTRONICS TRADING (SHENZHEN) CO., LTD.
Room 2709, 27/F, Excellence Times Square Bldg.
No.4068, Yi Tian Road, Futian District, Shenzhen 518048, China
TEL.86-755-8294-5715　FAX.86-755-8294-5716

NICHICON (MALAYSIA) SDN. BHD.
No.4 Jalan P/10, Kawasan Perusahaan Bangi,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
TEL.60-3-89250678　FAX.60-3-89250858

NICHICON ELECTRONICS (WUXI) CO., LTD.
Block 51-B, Wuxi National High & New Technology Industrial
Development Zone, Wuxi, Jiangsu 214028, China
TEL.86-510-85218222　FAX.86-510-85221170

NICHICON ELECTRONICS (TIANJIN) CO., LTD.
No.4 Xinghua Road, Xiqing Economic Development Zone,
Tianjin 300381, China
TEL.86-22-8396-8930　FAX.86-22-8396-8931

FPCAP ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD.
112 Sutong Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, China
TEL.86-512-6761-2423　FAX.86-512-6761-7076

安全に関するご注意

- 製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に「使用上の注意事項」をよくお読みください。
- このカタログに記載の製品は、一般電子機器用に設計・製造されております。従って、医療機器、宇宙・航空機器など高度な安全性が必要な機器にご使用される場合には、適合性について事前に十分な確認が必要です。
- ご使用の際は当社の「納入仕様書」などをご要求頂き、それらに基づき機器の設計をお願いします。これら「納入仕様書」のご確認なくお客様の機器に万一不具合が発生しましても、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。また、部品単体の試験では予測不能な故障を防ぐため、お客様の機器で必要な評価試験を行い、問題のないことを必ずご確認ください。

ご注意：
- このカタログ記載製品の仕様・寸法は製品改良などのため、予告なく変更する場合があります。
- このカタログに記載の一部の製品は、輸出貿易管理令別表第１の１～15項に記載された貨物に該当します。
  また、輸出貿易管理令別表第１の16項に該当しますので、大量破壊兵器の開発等に使用あるいは関連する活動に用いられる恐れのある場合は、「大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制」に係る関係法令に基づき手続きください。
- このカタログに記載の製品および梱包材には、モントリオール議定書に規定のオゾン層破壊物質を含んでおりません。
  また、製造工程でも使用しておりません。
- このカタログまたは当社の仕様書その他の印刷物を含め当社製品に関し明文化されたものでない限り、当社は一切の保証はいたしません。
  また、当社製品をご使用になったお客様の製品に関して付随し、もしくは間接的に発生した損害に対して当社は責めを負いません。
  万一、当社の製品仕様書に適合しない製品が生じた場合は、当該製品の修理交換用製品の無償提供、あるいは当該製品の売買契約にかかる売買代金相当額を上限とし補償いたします。
- このカタログ記載内容は2010年3月1日現在のものです。

T.2010.C.2C